

terxon.

AZ4000

Terxon SX Alarmzentrale

Die Alarmzentrale Terxon SX ist die Einbruchmeldezentrale für kleinere Objekte aus dem Hause Security-Center. 9 Zonen sorgen für eine lückenlose Absicherung. Die Terxon SX ist das ideale Einstiegsmodell in die Welt der verdrahteten Alarmtechnik.

Von der Eigentumswohnung bis zu kleineren gewerblichen Objekten: Diese Anlage bringt Ihre Sicherheit auf den Punkt. Bei der Installation stehen Ihnen 8 frei programmierbare Zonen für verdrahtete Melder zur Verfügung. Die 9. Zone ist die Sabotagezone. Angeschlossen werden können ausschließlich NC-Melder. Die Art der Verdrahtung – NC oder DEOL – Sabotagekontakt in Reihe oder jeweils als eigene Zone – bleibt Ihnen überlassen. Für den Signalgeber ist eine eigene Sabotagezone auf der Hauptplatine reserviert. 3

Transistor-Schaltausgänge mit max. 500 mA Schaltleistung, die einem bestimmten Ereignis (Alarm, Feuer, Überfall) zugeordnet werden können, befinden sich ebenfalls auf der Hauptplatine. Auf Wunsch kann die Terxon SX mit einer Relaisplatine (8 Relais mit 1A Schaltleistung) erweitert werden. Bereits im Lieferumfang enthalten ist ein, in einem eleganten weiß gehaltenes LCD-Bedienteil, über das die Anlage schnell und komfortabel programmiert bzw. aktiviert/deaktiviert wird. Sie können 3 weitere Bedienteile anschließen. Der Anschluss erfolgt über eine 4-adrige Bus-Verdrahtung. 16 Benutzer mit eigenem Code und Chipschlüssel können die Anlage bedienen.



Produktbesonderheiten:

- 8 Alarmzonen für NC-Kontakte oder Differenzialmeldezone, 1 Sabotagezone
- 3 Transistorausgänge max. 500mA, 8 Transistorausgänge max. 50mA
- Integriertes Netzteil 230VAC/12VDC (1A)
- Optional einsteckbares Relaismodul
- Integrierter Summer für Alarm (im Bedienteil)

Überreicht durch:

SC-Weber.de
Sicherheits Center



Reinhard Weber Bürotechnik
Luitpoldstr. 1
94447 Plattling
+49 (9931) 5566
info@buerotechnik-weber.de

terxon.

AZ4000

Terxon SX Alarmzentrale

Technische Daten

Alarmzonen on-board	9: 8 Zonen + 1 Sabotagezone	Programmierung	Direkt über Display, deutsches Menü
Schaltausgänge	3x Transistor isg. max. 500 mA, 8 x 40 mA, frei programmierbar	Benutzer	Bis 16 Benutzer und/oder 16 Proximities, 1 Errichtercode
Zonenabschluss	NC oder DEOL frei wählbar	Zoneneigenschaften	Frei programmierbar für jede Zone (außer Sabo)
Sabotagelinien	2, eine für Sirene, eine für Melder	Codelänge	4 Stellen möglich
Bedienteile	Max. 4 Stück	Notversorgung	Optionaler Akku 12V/7Ah
Überwachungsbereiche	4 Überwachungsbereiche, 1 Hauptbereich und 3 Unterbereiche möglich	Abmessungen (BxHxT)	240x240x85 mm
Ereignisspeicher	Bis 250 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit	Gewicht	2,45 kg

Überreicht durch:

SC-Weber.de
Sicherheits Center



Reinhard Weber Bürotechnik
Luitpoldstr. 1
94447 Plattling
+49 (9931) 5566
info@buerotechnik-weber.de