

terxon.

AZ4200

Terxon LX Hybrid Alarmzentrale

Die Alarmzentrale Terxon LX ist die Einbruchmeldezentrale für Gewerbebereiche und größere Gebäudekomplexe. Neben drahtgebundenen Meldern können Sie sämtliche Funk-Komponenten der Secvest integrieren und das System dadurch zu einer Hybrid-Anlage ausbauen. Auf der Hauptplatine der Terxon LX stehen Ihnen 8 frei programmierbare Zonen für 8 verdrahtete Melder zur Verfügung. Jede Zone hat eine eigene Sabotagezone. Per Bus-Verdrahtung lassen sich 128 Bedienteile und 32 Erweiterungsmodule – für je 8 Zonen Funk oder 8 Zonen Draht – anschließen. So erweitern Sie die Terxon LX jederzeit auf 264 Zonen. Das System lässt sich zusätzlich in 8 separat zu steuernde Teilbereiche unterteilen. Die 23 Schaltausgänge der Hauptplatine lassen sich auf insgesamt 93 Ausgänge erweitern. Je nach Wunsch können Sie die externen Geräte, die Sie über diese Ausgänge verbunden haben, automatisch (entsprechend einem programmierten Zeitplan) schalten. Insgesamt können Sie 99 Benutzer mit 12 unterschiedlichen Berechtigungsebenen im System anlegen. Bereits im Lieferumfang enthalten ist ein, in einem eleganten weiß gehaltenes LCD-Bedienteil, über das die Anlage programmiert bzw. aktiviert/deaktiviert wird. Auch über PC (USB oder RS232) oder Downloader-Software lässt sich die Anlage programmieren. Mit einem analogen Telefonwahlgerät (AWUG), das bereits im System integriert ist, informieren Sie im Alarmfall eine Notrufleitstelle. Somit bietet die Terxon LX Ihrem Betreiber einen lückenlosen Rundumschutz.



Produktbesonderheiten:

- 8 Alarmzonen für NC-Kontakte oder Differenzialmeldezone
- Erweiterbar auf bis zu 264 Alarmzonen
- Hybrid-Anlage: Erweiterung als Funk oder Draht möglich
- Integriertes AWUG-Wählgerät
- Bis zu 128 Bedienteile anschließbar

Überreicht durch:

SC-Weber.de
Sicherheits Center



Reinhard Weber Bürotechnik
Luitpoldstr. 1
94447 Plattling
+49 (9931) 5566
info@buerotechnik-weber.de

terxon.

AZ4200

Terxon LX Hybrid Alarmzentrale

Technische Daten

Alarmzonen	8 Zonen auf der Hauptplatine, erweiterbar auf bis zu 264	Zoneneigenschaften	frei programmierbar für jede Zone
Schaltausgänge	23: Sirene/Blitz + 3 Transistor + 2 Relais + 16 Kommunikation (max. 93)	Codelänge	4 und 6 Stellen möglich
Zonenabschluss	NC oder DEOL für jede Zonen separat wählbar	Notversorgung	optionaler Akku 12V/7Ah oder 12V/17Ah
Sabotagelinien	8 für Zonen (max 264)	Integriertes Wählgerät	AWUG
Bedienteile	bis 128 verwendbar	Schnittstellen	USB und RS232
Bereiche	bis 8 Bereiche	Erweiterbare Zonen	Draht und Funk um 32x8 Zonen
Ereignisspeicher	bis 2000 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit	Gewicht	5,0 kg
Programmierung	Direkt über Display, per Software, per Modem	Abmessungen (BxHxT)	384x312x90 mm
Benutzer	Bis 99 Benutzer und/oder 99 Chipschlüssel		

Überreicht durch:

SC-Weber.de
Sicherheits Center



Reinhard Weber Bürotechnik
Luitpoldstr. 1
94447 Plattling
+49 (9931) 5566
info@buerotechnik-weber.de