

eyseo.

TV5713

Powerantenne 5,8 GHz

Die 5,8 GHz Powerantenne (TV5713) ist ein Zubehör des 5,8 GHz Funkempfängers (TV5711). Sie verstärkt das von ihr empfangende Videosignal.

Die Signalübertragung per Funk ist überall dort von Vorteil, wo das Verlegen von Kabeln nicht möglich ist.

Von einem Funksender empfängt der Funkempfänger drahtlos, auf der Hochfrequenz 5,8 GHz, die Videosignale einer Kamera. Dabei wird der Funkempfänger von der Powerantenne unterstützt, die das Signal mit 16 dB verstärkt. Der Funkempfänger leitet diese Signale anschließend an einen Monitor, auf dem Sie das Videobild betrachten können. Im Lieferumfang enthalten sind ein Kabel, ein Wand- und ein Masthalter.



Produktbesonderheiten:

- 16dB Empfangsstärke
- Für hohe Übertragungreichweiten

eyseo.

TV5713

Powerantenne 5,8 GHz

Technische Daten

Frequenzbereich	5,8 GHz	Gewicht	103g
Ausgangswiderstand	50 Ohm	Abmessung	(HxB) 92 x 82 mm
Anschluss	SMA Stecker	Schutzart	IP 65 (UV stabil)
Temperaturbereich	-40 – +70°C	Passend für	TV5710 / TV 5711
Windlast	5,3N (140km/h)	Gewinn	16dB